

NON-ACTIVATED VERSION
www.avs4you.com





Gruppo Elettrogeno trifase (15 kVA) e monofase (10 kVA)

Versione Standard e Silenziosa con Motore Diesel (a richiesta)
NON-ACTIVATED VERSION

Dotazione di Serie

Spie di avaria carica batteria, pressione olio, livello carburante e temperatura acqua

Ritorno automatico al minimo dei giri motore in assenza di carico

Batteria incorporata
Contaore

Indicatore livello carburante

1 uscita trifase 400 V - 50 Hz

1 uscita monofase 230 V - 50 Hz protetta da interruttore termico

Interruttore differenziale salvavita

Voltmetro

Gancio centrale di sollevamento

Opzioni a Richiesta

Versione 60 Hz (a richiesta) (aumento dell'ordine)

Versione 60 Hz (DISPONIBILE SOLO CON MOTORE KUBOTA D1005-E)

Silenziatore parascintille omologato

Versioni speciali con tensioni diverse

Avviamento Automatico (MODELLO AA)

Scaldiglie motore alimentate da rete 230V-50Hz (CONSIGLIATE PER MODELLO AA)

DAS, dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione in caso di:

- avaria carica batteria
- alta temperatura acqua
- basso livello carburante
- bassa pressione olio

Accessori a Richiesta

GRT 2W, carrello con due ruote pneumatiche e timone per traino lento da cantiere

Torre Faro

GENERATORE CA - 50 HZ

Tipo Gen Set asincrono

senza spazzole

Potenza trifase 15 kVA - 400 V

Potenza monofase 10 kVA - 230 V

POTENZA ACUSTICA

LWA 97

(69 dB(A) a 10m)

MOTORE DIESEL - 3000 GIRI/MIN

Tipo Kubota D1105-E - 3 cil. - 28 CV - 1123 cm³

Carburante diesel

Raffreddamento acqua

Avviamento elettrico

Capacità serbatoio 38 l

Consumo specifico 265 g/KWh

DIMENSIONI E PESO

Lu x La x H

1590 x 730 x 920 mm

Peso a vuoto

410 kg

NON-ACTIVATED VERSION
www.avs4you.com



Gen Set S.p.A.

Via Stazione, 5 - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - ITALY

Tel. +39 0382 5091 - Fax +39 0382 509244

E-mail: genset@genset.it - <http://www.genset.it>